AUTOMATISMOS
Control y Programación S.L.U.

TEMPORITZADOR MULTIFUNCIÓ AMB COMUNICACIÓ

STD485

- 8 funcions de treball.
- 8 escales de temps, de 0,001 s a 9999 h.
- Temporització creixent o decreixent.
- Entrades NPN i PNP.
- Comunicació Modbus RTU RS485.
- Frontal IP65.



Temporitzador multifunció de 8 funcions i 8 escales de temps, de 0,001 s a 9999 h, amb comunicació Modbus RTU RS485 per a la lectura i la programació des d'un autòmat o un SCADA. Entrades NPN / PNP, alimentació exterior de 12 VDC 50 mA per a sensors i sortida de relé de 8 A, en panell de 48 × 48 mm.

CE

ESPECIFICACIONS

Sèrie	S · panell 48 × 48 mm
Format	48 × 48 mm
Fons	88 mm amb connector
Forat de panell	45 × 45 mm
Fixació al panell	Suport a pressió
Protecció	Frontal IP65
Pes	≈ 170 g

ALIMENTACIÓ

Tensió	24 / 48 / 110 / 230 VAC · 24 VDC
Alimentació exterior	12 VDC 50 mA

NORMATIVA

Conformitat normes CE	2014/35/UE ; 2014/30/UE

FUNCIONS

Funcions	8 funcions
Rang de temps	0,001 s … 9999 h (8 escales)
Sentit	Creixent o decreixent

ENTRADES I SORTIDES

Entrades	NPN / PNP
Sortida	1 x SPDT 8 A / 250 VAC
Comunicació	RS485 · Modbus RTU

ACCESSORIS



MEMBRANA XAMPDH
Membrana protectora de silicona 48 × 48 mm



TAPA CEGA TC11
Tapa cega per a forat de panell 48 × 48 mm

PRECAUCIONS

.- Abans de connectar l'aparell, assegureu-vos que la tensió aplicada a l'alimentació de l'aparell es troba dins dels rangs especificats a l'etiqueta, ja que, si no, es poden fer malbé elements interns de l'equip.

.- Utilitzeu terminals per al cablejat de l'aparell. La utilització de cable trenat pot provocar un curtcircuit per l'entrada d'un fil solt.

.- Si els aparells reben tensió d'alimentació contínuament, és aconsellable mantenir una certa distància lliure entre aparells per a una millor ventilació, ja que una elevació excessiva de la temperatura pot reduir la vida útil dels components interns.

.- Si utilitzeu els aparells en entorns amb un soroll elèctric excessiu, procureu separar l'equip i el cablejat de la font de soroll.

.- No exposeu l'aparell a dissolvents ni àcids, ja que poden fer malbé la caixa. Si es troba en ambients altament corrosius o amb humitats molt elevades, es poden veure afectats tant els components interns com el circuit imprès (PCB).